



SC2 Digital Pedometer



Table of Contents

English Instructions	
Activate Step Sensor.....	2
Set the Clock.....	3
Set Stride & Weight.....	4
Using your SC2 Pedometer.....	5
Troubleshooting	6
Instrucciones en español	
Activar sensor de pasos	7
Pon el reloj.....	8
Establecer paso y peso	9
Uso de su podómetro SC2.....	10
Solución de problemas.....	11
Instructions en français	
Activer le capteur de pas.....	12
Réglez l'horloge	13
Réglez la foulée et le poids	14
Utiliser votre podomètre SC2	15
Dépannage	16

English Instructions

Activate the Step Sensor

www.ozofitness.com/SC2

- Press «**MODE**» till you see clock,
- Press «**MODE**» once more; you will see Step in lower left corner

Do you see a little person on the left side of the screen? If not, your Sensor is paused and won't count any steps at all.

- Hold down «**MODE**» button on step screen for 4 seconds
- Release when little person returns to lower left side of screen

Congratulations, your Step Sensor is Activated

Help@ozofitness.com | www.ozofitness.com/SC2

SET THE CLOCK

Counting Steps only? Just set the clock.

All counts reset at midnight daily. Set clock correctly to avoid resets at noon

To Set the Clock you need to be on the Clock Screen

Click the «**MODE**» button until you see the Clock and '**TIME**' in the upper left corner

- PRESS & HOLD «**SET**» button – **ADJ** Flashes on screen
- RELEASE «**SET**» button when **Hour** flashes
- PRESS «**RESET**» button to advance **Hour** to correct time
- PRESS «**MODE**» button to save Hour
- PRESS «**RESET**» button to advance **Minutes** to correct time
- PRESS «**MODE**» button to save minutes
- PRESS «**RESET**» button to zero out **Seconds**
- PRESS «**MODE**» button to save seconds
- PRESS «**RESET**» button to toggle between **12HR** for (AM/PM) or **24HR** (13:00)
Once the desired format **12HR** or **24Hr** is Flashing
- PRESS «**MODE**» button to save clock format
- Verify time is correct with **A** or **P** if using **12Hr** clock format
If not, PRESS «**RESET**» to advance **Hour** to correct time
- PRESS «**SET**» to save and exit

Congratulations Clock Setup is Complete

Tracking steps only. Begin using pedometer. No little person on bottom left? **See Page 2.**

Tracking **Distance (Miles / Km) & Calories burned?** **Set your Stride & Weight**

SETUP STRIDE & WEIGHT

Calculate your stride length: www.ozofitness.com/stride

To Set your Weight / Stride Length you need to be on the Step Screen

Click the «**MODE**» button until you see the Clock, click «**MODE**» once more for Step Screen

1. **If 30 seconds passes without a button press, the pedometer will exit the setting sequence**
2. **Programming sequence runs forward only**, if a mistake is made, you can easily restart programming

- PRESS & HOLD «**SET**» button – **ADJ** Flashes on screen
- RELEASE «**SET**» Button when **UNIT** flashes
- PRESS «**MODE**» button for **Miles** or PRESS «**RESET**» to toggle to **Kilometers**, then PRESS «**MODE**»
- PRESS «**RESET**» button to advance **Weight** to correct weight
(Set weight as low as 44 Lbs./20Kg. by cycling past the max. of 441Lbs./200Kg.)
- PRESS «**MODE**» button to save weight
- PRESS «**RESET**» button to advance **Stride Length**
(Set weight as low as 12"/20cm. by cycling past the max. of 71"/180cm)
- PRESS «**SET**» to Save and Exit

Congratulations Weight & Stride Setup are Complete!

Distance inaccurate? If lower than expected, increase stride length by 3" (8cm), if higher than expected decrease stride length by 3" (8cm). Making these minor adjustments won't affect any other values, but will improve your distance accuracy. It may take a couple of adjustments.

Help@ozofitness.com | www.ozofitness.com/SC2

Using your SC2 Digital Pedometer



Understanding the sequence of screens to view your recorded Activity Data

Press the white «**MODE**» button to navigate between screens.

- Clock
- Steps
- Distance (Miles or Km)
- Calories Burned
- Speed (MPH or KPH)
- Activity Timer
- Memory Log

Where to place your pedometer

Your SC2 Pedometer can be placed anywhere on your person.

- Clip it on the front of your pants in line with your knee;
- Place it in your pocket or purse;
- Hang from a strap around your neck (strap not included)

False Start Monitor

Prevents counting phantom steps. It starts to count after 15 consecutive steps. Beginning the count at 16 onward. We recommend walking at 20 steps before checking. The longer you walk the more accurate it will get as it adjusts to your walking style.

Sleep Mode

The SC2 Pedometer goes into hibernation mode after about 3 minutes of inactivity. The screen will remain on, but it won't use any more power than a digital watch. As soon as it detects activity it will resume tracking.

We have included a high quality battery which normally lasts from 8 months to a year depending on usage. Spare batteries are available and inexpensive. The battery is a 3V CR2032 button cell.

Using the 7 Day Memory Log

1. Press «**MODE**» until **Day** is in top right corner
2. Press «**RESET**» to cycle back the days
3. Press «**SET**» to view Steps, Miles, Calories, Speed and Timer for the given day

Changing the battery

The SC2 Pedometer takes a 3V CR2032 button cell.

2. Remove the screw on the battery cover below the clip with a small Phillips screwdriver
3. Remove the battery cover
4. Remove the old battery and replace it with the new one

Watch battery changing video: www.ozofitness.com/SC2-battery

SC2 Digital Pedometer - Troubleshooting



Help@OZOFitness.com, (9am – 9pm EST)
www.ozofitness.com/SC2

Q: Do you have a video on how to setup this product that I can watch?

A: Yes! www.ozofitness.com/SC2

Q: My pedometer won't capture any steps. How do I fix it?

A: Your SC2 Pedometer has more than likely entered Pause Mode.

Do you see a little person on the left of your screen? If not, your step sensor is paused.

To resume counting **HOLD** «**MODE**» from the step screen until the person re-appears on the left side of screen; You can enter Pause Mode by **HOLDING** «**MODE**» while on the **Step** screen until the person disappears from the left side of the screen pausing all counting functions.

Q: Why doesn't the Pedometer count all of my steps?

A: Check these 2 things first.

- 1) Are you viewing the active step count screen? Click the white «**MODE**» button to navigate between the screens, until the word step appears in the lower right corner. This is the Active Step screen.
- 2) Your SC2 Digital Pedometer has a false start monitor which prevents it from counting phantom steps. It starts to count after 15 consecutive steps. Beginning the count at 16 onwards. We recommend walking at 20 steps before checking.

Q: Will my pedometer go to sleep? Do I need to turn it on to go for a walk?

A: Your pedometer is always on. There is no off switch. The pedometer enters hibernation mode after 3 minutes of inactivity to save power. The display will not turn off, but it will not consume any more power than a digital clock. It will resume step counting when it detects activity.

Q: I work shift work; how do I prevent my Pedometer from resetting to zero at midnight?

A: If you intentionally reverse the AM/PM setting on your clock this resetting function will be triggered at noon instead of midnight.

Q: How do I change my Pedometer from Kilometers to Miles?

A: The Pedometer calculates both miles and kilometers. When viewing Distance or Speed. Press «**SET**» to toggle between **Mile** and **KM** or **Mile/H** and **Km/H**

Help@ozofitness.com | www.ozofitness.com/SC2

Instrucciones en español

Activar el sensor de paso

1. Presione «**MODE**» hasta que vea el reloj
2. Presione «**MODE**» una vez más; verá STEP (paso) en la esquina inferior derecha

¿Ve una personita a la izquierda de la pantalla? Si no, su sensor está en pausa y no contará ningún paso.
3. Mantenga pulsado el botón «**MODE**» en la pantalla de pasos durante 4 segundos
4. Release when see little person return to the lower left side of the screen
5. Suéltelo cuando vea que la pequeña persona vuelve a la parte inferior izquierda de la pantalla

Felicitaciones, su sensor de paso está activado

CONFIGURE EL RELOJ

¿Sólo contar los pasos? Sólo configure el reloj. Todos los conteos se reinician diariamente a medianoche. Configure el reloj correctamente para evitar que se reinicie al mediodía.

Presione «MODE» hasta que llegue a la pantalla del Reloj.

1. El podómetro guardará y saldrá de la secuencia de programación si no se detecta la pulsación de ningún botón en 30 segundos.
 2. La secuencia de programación sólo avanza hacia adelante. Si comete un error, puede reiniciar la secuencia y corregir la entrada. En caso de que eso ocurra, sólo tiene que seguir los pasos para reiniciar la secuencia de programación.
- PRESIONE Y MANTENGA presionado el botón «SET» ADJ parpadea Suéltelo cuando parpadee la palabra HOUR (hora)
 - Presione «RESET» para avanzar la Hora
 - Presione «MODE» para guardar la hora
 - Presione «RESET» para avanzar los minutos
 - Presione «MODE» para guardar los minutos
 - Presione «RESET» para poner a cero los segundos
 - Presiona «MODE» para guardar los segundos
 - Presione «MODE» para aceptar 12Hr (AM / PM) o Presione «RESET» para seleccionar 24Hr (Hora militar 13:00). Cuando el formato deseado está parpadeando,
 - Presione «MODE» para guardar el formato del reloj
¿Es la hora correcta? (con A o P si se utiliza el formato de 12Hr)
 - Si no, presione «RESET» para avanzar la hora a la hora correcta
Una vez que se muestra la hora correcta
 - Presione «SET» para guardar y salir

¡Felicidades, la configuración del reloj está completa!

Solo pasos de seguimiento. Comience a usar el podómetro. ¿No hay personita abajo a la izquierda? **Consulte la página 7.**

Help@ozofitness.com | www.ozofitness.com/SC2

1. El podómetro guardará y saldrá de la secuencia de programación si no se detecta la pulsación de ningún botón en 30 segundos.
2. La secuencia de programación sólo avanza hacia adelante. Si comete un error, puede reiniciar la secuencia y corregir la entrada. En caso de que eso ocurra, sólo tiene que seguir los pasos para reiniciar la secuencia de programación.

Presione «**MODE**» hasta que vea el reloj. Presione «**MODE**» una vez más; verá **STEP** (paso) en la esquina inferior izquierda

- PULSAR Y MANTENER presionado el botón «**SET**» - **ADJ** parpadea en pantalla
- Suelta cuando veas la **UNIt**
- Presione «**MODE**» para guardar **UNIt** o presione «**RESET**» para cambiar a **KM**, y luego pulse «**MODE**»
- Presione «**RESET**» para avanzar al **peso** deseado
(Establezca un peso tan bajo como 44 lbs / 20 Kg. avanzando más allá de 441 lbs / 200 Kg.)
- Presione «**MODE**» para guardar al peso
(Establezca una longitud de paso tan bajo como 12 pulgadas / 30 cm avanzando más allá de 71 pulgadas / 180 cm)
- Presione «**RESET**» para avanzar a la **longitud de paso** deseada
- Presione «**SET**» para guardar y salir

Felicitaciones. El peso y la configuración de la longitud del paso están completos.

Si la distancia mostrada es menor de lo esperado, aumente la longitud del paso en 8 cm (3 pulgadas); si es mayor de lo esperado, disminuya la longitud del paso en 8 cm (3 pulgadas). Realizar estos pequeños ajustes no afectará a ningún otro valor, pero le ayudará a que su informe de distancia sea muy preciso.

Uso de su podómetro SC2

Pulse el botón **blanco** «**MODE**» para navegar entre las pantallas.

- Reloj
- Pasos
- Distancia (Millas o Km)
- Calorías quemadas
- Velocidad (MPH o KPH)
- Temporizador de actividad
- Registro de memoria

Colocación adecuada

Su Podómetro Digital SC2 puede ser colocado en cualquier lugar

- Sujételo con el clip en la parte delantera de sus pantalones en línea con su rodilla;
- Colóquelo en su bolsillo o bolso;
- Cuélguelo de una correa alrededor de su cuello (correa no incluida)

Monitor de falso inicio

- El monitor de Falso Inicio está diseñado para evitar el conteo de pasos fantasma. Comenzará a contar después de 15 pasos consecutivos.
- Recomendamos que se tomen al menos 20 pasos antes de comprobarlo.

Modo de reposo

- Su podómetro siempre está encendido. No hay un interruptor de apagado. Después de 3 minutos de inactividad, pondrá automáticamente el sensor de paso en modo de hibernación donde la pantalla permanecerá encendida, pero no consumirá más energía que un reloj digital.
- Hemos incluido una batería de alta calidad que normalmente dura de 8 meses a un año dependiendo del uso. Las baterías de repuesto están disponibles y son baratas. La batería es una pila tipo botón CR2032 de 3V.

Usando el registro de memoria de 7 días

- Presione «**MODE**» hasta que **Day** (día) aparezca en la esquina superior derecho
- Presione «**RESET**» para retroceder los días
- Presione «**SET**» para ver los Pasos, Millas, Calorías, Velocidad y Cronómetro del día en cuestión.

Cambiar la batería

1. El podómetro SC2 lleva una pila de botón CR2032 de 3V.
2. Quite el tornillo de la tapa de la batería debajo del clip con un destornillador Phillips pequeño
3. Retire la tapa de la batería
4. Retire la batería vieja y reemplácela por la nueva.

Vea el video sobre el cambio de batería: www.ozofitness.com/SC2-battery

Help@OZOFitness.com (de 9am a 9pm EST)
www.ozofitness.com/SC2

P: ¿Tienen un video sobre cómo configurar este producto que pueda ver?

R: ¡Sí! Vaya a esta página para ver un video sobre cómo configurar el Podómetro Digital SC2:
Vea los videos de configuración con pasos a seguir en: www.ozofitness.com/SC2

P: Mi podómetro no captura ningún paso. ¿Cómo lo arreglo?

R: Es más que probable que su podómetro SC2 haya entrado en modo de pause.

¿Ves a una persona pequeña a la izquierda de tu pantalla? Si no, su sensor de paso está en pausa.

Para continuar contando **MANTENER** «**MODE**» en la pantalla de pasos hasta que la persona vuelva a aparecer en el lado izquierdo de la pantalla cuando esté en la pantalla de pasos; Puede ingresar al «**MODE**» de pausa **SOSTENIENDO** «**MODE**» mientras está en la pantalla de pasos hasta que la persona desaparezca del lado izquierdo de la pantalla pausando todas las funciones de conteo.

P: ¿Por qué el podómetro no cuenta todos mis pasos?

R: Compruebe estas dos cosas primero:

- 1) ¿Está viendo la pantalla de recuento de pasos activo? Haga clic en el botón blanco «**MODE**» para navegar entre las pantallas, hasta que aparezca la palabra paso en la esquina inferior derecha. Esta es la pantalla de paso activo.
- 2) Su Podómetro Digital SC2 tiene un monitor de falso inicio que impide que cuente los pasos fantasmas. Se empieza a contar después de 15 pasos consecutivos, comenzando el conteo a los 16 y así sucesivamente. Recomendamos que camine 20 pasos antes de comprobarlo. Cuanto más tiempo camine, más exacto será, ya que se ajusta a su estilo de caminar.

P: ¿Por qué se duerme mi podómetro? ¿Necesito encenderlo cuando quiero ir a caminar?

R: Su podómetro siempre está encendido. No hay un interruptor de apagado. El podómetro entra en un modo de conservación de batería después de 3 minutos de inactividad para ahorrar energía de la batería, pero reanuda el conteo de los pasos como es normal una vez que pase los primeros 15. Comienza el conteo a los 16.

P: Trabajo por turnos; ¿cómo evito que mi podómetro se ponga en cero a medianoche?

R: Si invierte intencionalmente el ajuste AM / PM en su reloj, esta función de reinicio se activará al mediodía en lugar de la medianoche.

P: ¿Cómo cambio mi podómetro de Kilómetros a Millas?

R: El podómetro calcula tanto las millas como los kilómetros. Ver Distancia o Velocidad. Presione el botón «**SET**» para cambiar entre **Milla** y **KM** o **Milla/h** y **Km/h** respectivamente

Instructions en français

Activer le capteur de pas

1. Appuyez sur «**MODE**» jusqu'à ce que vous voyiez l'horloge
2. Appuyez encore une fois sur «**MODE**»; vous verrez Step dans le coin inférieur droite
3. Voyez-vous une petite personne sur le côté gauche de l'écran? Si ce n'est pas le cas, votre capteur est en pause et ne compte pas les pas.
4. Maintenez le bouton «**MODE**» enfoncé sur l'écran des pas pendant 4 secondes
5. Relâchez-le lorsque vous voyez la petite personne revenir en bas à gauche de l'écran

Félicitations, votre capteur de pas est activé

Tous les comptes sont remis à zéro à minuit quotidiennement.
Réglez l'horloge correctement pour éviter la remise à zéro à midi

Vous ne comptez que les pas? Il suffit de régler l'horloge.

1. **Si 30 secondes passent** sans que vous appuyiez sur un bouton, **le podomètre quitte la séquence de programmation**. Si cela se produit, suivez simplement les étapes pour recommencer la séquence de programmation.
 2. **La séquence de programmation se déroule du début à la fin**. Si vous faites une erreur avec l'un des paramètres, vous pouvez facilement revenir en arrière et le modifier plus tard.
- Appuyez sur «**MODE**» jusqu'à ce que vous arriviez à l'écran Horloge.
 - APPUYEZ et MAINTENEZ la touche «**SET**». **ADJ** clignote; Relâchez quand **l'heure** clignote
 - Appuyez sur «**RESET**» pour avancer **l'heure**
 - Appuyez sur «**MODE**» pour sauvegarder l'heure
 - Appuyez sur «**RESET**» pour avancer les **minutes**
 - Appuyez sur «**MODE**» pour sauvegarder les minutes
 - Appuyez sur «**RESET**» pour remettre à zéro les **secondes**
 - Appuyez sur «**MODE**» pour sauvegarder les secondes
 - Appuyez sur «**RESET**» pour accepter **12Hr** (AM / PM) ou appuyez sur «**RESET**» pour sélectionner **24Hr** (Heure militaire 13:00). Lorsque le format souhaité clignote,
 - Appuyez sur «**MODE**» pour sauvegarder le format de l'horloge
L'heure est-elle correcte? (avec **A** ou **P** si vous utilisez le format 12 heures)
 - Sinon, appuyez sur «**RESET**» pour avancer **l'heure** pour corriger l'heure
 - Une fois que l'heure correcte est affichée
 - Appuyez sur «**SET**» pour sauvegarder et quitter

Félicitations, la configuration de l'horloge est terminée!

Suivi des étapes uniquement. Commencez à utiliser un podomètre. Pas de petite personne en bas à gauche? **Voir la page 12.**

Calculez votre longueur de foulée: www.ozofitness.com/foulee

1. **Si 30 secondes passent** sans que vous appuyiez sur un bouton, **le podomètre quitte la séquence de programmation**. Si cela se produit, suivez simplement les étapes pour recommencer la séquence de programmation.
 2. **La séquence de programmation se déroule du début à la fin**. Si vous faites une erreur avec l'un des paramètres, vous pouvez facilement revenir en arrière et le modifier plus tard.
- Appuyez sur «**MODE**» jusqu'à ce que vous arriviez à l'écran Horloge.
 - Appuyez sur «**MODE**» une autre fois ce que vous arriviez a l'écran pour les pas.
 - APPUYEZ et MAINTENEZ la touche «**SET**». **ADJ** clignote; Relâchez quand vous voyez **UNIT**
 - Appuyez sur «**MODE**» pour accepter **Miles** ou appuyez sur «**RESET**» pour passer à **KM**, puis appuyez sur «**MODE**»
 - Appuyez sur «**RESET**» pour avancer au **poids** désiré
(Réglez un poids aussi bas que 44 lb/20 Kg en dépassant 441lb/200 Kg)
 - Appuyez sur «**MODE**» pour sauvegarder le poid
(Réglez la valeur de la foulée aussi basse que 12 pouces / 30 cm en dépassant 71 pouces / 180 cm)
 - Appuyez sur «**RESET**» pour passer à la **longueur de foulée** désirée.
 - Appuyez sur «**SET**» pour sauvegarder et quitter

Félicitations, la configuration du Poids et de la Foulée est terminée!

Si la Distance indiquée est inférieure à celle prévue, augmentez la longueur de la foulée de 3 po (8 cm) ou si elle est supérieure à celle prévue, diminuez la longueur de la foulée de 3 po (8 cm). Ce petit ajustement n'affectera pas les autres valeurs, mais vous aidera à obtenir un rapport de distance très précis.

Help@ozofitness.com | www.ozofitness.com/SC2

Utilisation de votre podomètre SC2



Comprendre la séquence d'écrans pour afficher vos données d'activité enregistrées
Appuyez sur le bouton «**MODE**» blanc pour naviguer entre les écrans.

- L'horloge
- Pas
- Kilométrage à distance (Milles ou Km)
- Calories brûlée
- Vitesse (MPH or KPH)
- Minuterie d'activité
- Journal de la mémoire 7 jours

Où placer le podomètre SC2

Votre podomètre numérique SC2 peut être placé n'importe où

- Fixez-le sur le devant de votre pantalon, dans l'alignement de votre genou ;
- Placez-le dans votre poche ou votre sac à main;
- Sur un cordon autour de votre cou (cordon non incluse)

Moniteur de faux départ

Le podomètre numérique SC2 possède un capteur de suivi de pas très précis. En tant que tel, il ne commencera à compter les étapes que lorsque vous en aurez fait 15 d'affilée; il commencera alors le décompte à 16 ans. Nous vous recommandons de prendre au moins 20 étapes avant de vérifier. Ceci est en place pour éviter de compter les pas fantômes lorsque vous ne marchez pas réellement.

Mode veille

Le podomètre SC2 passe en mode veille prolongée après environ 3 minutes d'inactivité. L'écran restera allumé, mais il ne consommera pas plus d'énergie qu'une montre numérique. Dès qu'il détecte une activité, le suivi reprend.

Nous avons inclus une batterie de haute qualité qui dure normalement de 8 mois à un an selon l'utilisation. Des piles de rechange sont disponibles et peu coûteuses. La batterie est une pile bouton 3V CR2032.

Utilisation du journal de mémoire de 7 jours

- Appuyez sur «**MODE**» jusqu'à ce que **Day** soit en haut à droite
- Appuyez sur «**RESET**» pour faire défiler les jours
- Appuyez sur «**SET**» pour afficher les pas, les miles, les calories, la vitesse et le minuteur pour le jour donné

Changer la pile

Le podomètre SC2 prend une pile bouton 3V CR2032.

1. Retirez la vis sur le couvercle de la batterie sous le clip avec un petit tournevis cruciforme
2. Retirez le couvercle de la batterie
3. Retirez l'ancienne pile et remplacez-la par la nouvelle

Regardez la vidéo sur le changement de batterie: www.ozofitness.com/SC2-battery

Dépannage du podomètre SC2



Help@OZOFitness.com, (9am – 9pm EST)
www.ozofitness.com/SC2

Q: Avez-vous une vidéo sur la configuration de ce podomètre SC2 que je peux regarder?

R: Oui. www.ozofitness.com/SC2

Q: Mon podomètre ne capture aucun pas. Comment je le répare?

R: Votre podomètre SC2 est plus que probablement entré en mode pause. Voyez-vous une petite personne sur la gauche de votre écran? Sinon, votre capteur de pas est mis en pause.

Pour reprendre le comptage, maintenez «**MODE**» à partir de l'écran des étapes jusqu'à ce que la personne réapparaisse sur le côté gauche de l'écran lorsqu'elle est sur l'écran des étapes; Vous pouvez entrer en mode Pause en **MAINTENANT** «**MODE**» sur l'écran Step jusqu'à ce que la personne disparaisse du côté gauche de l'écran, mettant en pause toutes les fonctions de comptage.

Q: Pourquoi ne compte-t-il pas toutes mes étapes?

R: 2 choses à vérifier:

- 1) Visualisez-vous l'écran du nombre de pas actif? Cliquez sur le bouton «**MODE**» blanc pour naviguer entre les écrans, jusqu'à ce que le mot étape apparaisse dans le coin inférieur droit. Il s'agit de l'écran Étape active.
- 2) Marchez-vous plus de 15 étapes consécutives? Il existe un moniteur de faux démarrage qui ne commence à compter les étapes que 16 fois de suite. Cela évite de compter les pas fantômes. Nous vous recommandons de faire 20 étapes avant de vérifier votre podomètre.

Q: Pourquoi mon podomètre s'endort-il? Dois-je l'allumer lorsque je veux me promener?

R: Votre podomètre est toujours allumé. Il n'y a pas d'interrupteur d'arrêt. Le podomètre passe en mode de conservation de la batterie après 3 minute d'inactivité pour économiser l'énergie de la batterie, mais il reprendra les étapes de comptage normalement après avoir détecté mouvement.

Q: Je travaille de nuit, puis-je empêcher mon SC2 de revenir à zéro à minuit?

R: Si vous inversez intentionnellement le réglage AM / PM de votre horloge, cette fonction de réinitialisation pourrait être déclenchée à midi à la place. Vous permettant d'avoir une nuit complète de comptage de pas sans interruption.

Q: Comment changer mon podomètre de Kilomètres en Miles?

R: Le podomètre calcule à la fois les miles et les kilomètres. Lors de l'affichage de la distance ou de la vitesse. Appuyez sur «**SET**» pour basculer entre **Mile** et **KM** ou **Mile / H** et **Km / H**

Help@ozofitness.com | www.ozofitness.com/SC2